

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

LEDS GO IN FORTE WW

302 10 32

[Lien web](#)



Forme/taille découpée:  38 x 38 mm

Profondeur d'encastrement: 45 mm

Coloris disponibles: ALU ANODISE (302 10 32 ANO)

INCL. 1 x LED WHITE 1,1W / CRI>80 / 3000K
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Technics LED: Source lumineuse: 120 lm // 1 W // 122 lm/W
Lumineuse: 36 lm // 2 W // 18 lm/W

Classe: III

Poids: 0.1 KG

Niveau de protection: IP67

Distance minimale: indisponible.













Options: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [302 10 31 HAND.pdf](#)


LEDS GO IN FORTE WW
302 10 32

Références alliées

LES ALIMENTATIONS LED

<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER CONVERTOR 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Nombre de luminaires: 3->12 / - / -</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Nombre de luminaires: 3->11</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Nombre de luminaires: 3->11</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Nombre de luminaires: 3->11</p>
<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Nombre de luminaires: 3->11</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Nombre de luminaires: 3->11</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 5->7</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 11(7)</p>
<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 7->12(12)</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 10->14</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0 50-60Hz Nombre de luminaires: 6(6)</p>	<p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI- POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 19(19) / - / -</p>

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 4->14(11) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 11(11) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 2->13(11) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 11 / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 11(11) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 11(11) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Nombre de luminaires: 20(20) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 18->23 / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 4->31(31) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER HV DIM9
300 90 69


110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 4->31(31) / - / -

Références alliées


BOÎTIER POUR BÉTON

[Lien web / Fiche techn.](#)



CONCRETE BOX 151
302 19 21

[Lien web / Fiche techn.](#)



CONCRETE BOX TR 152
302 19 22

LEDS GO IN FORTE WW
302 10 32

Image de projet connexe de la famille de produits:

