

Multifunctionele 2-weg ingebouwde draadloze micromodule zender

Tyxia 2700 • Ref.6351096

Zeg het naar uw klanten

- Alle beschikbare zenderfuncties zijn beschikbaar met een enkel product: aan/uit, dimmen, omhoog/omlaag, programma,
- Geschikt voor alle standaard apparatuur van alle merken,
- Dankzij de 230V voeding hoeft u geen batterijen te vervangen,

Functies

- Geschikt voor woningen of bedrijfspanden dankzij de "netwerk"-functionaliteit: de eerste 16 in twee richtingen gekoppelde ontvangers kunnen een een signaal afgeven naar een onbeperkt aantal andere ontvangers.
- Keuze voor het type bediening per schakelaar, afhankelijk van waarvoor u de micromodule wilt gebruiken:
 - Verlichting:
 - 2 kanalen met dubbele schakelaar of dubbele drukknop,
 - 1 dimkanaal met dubbele drukknop,
 - Rolluiken:
 - 1 kanaal omhoog/omlaag met schakelaar op het rolluik,
 - Programma:
 - 2 programmakanalen met dubbele drukknop,
- Mogelijkheid om de bediening van een groep speciale ontvangers in een vaste stand te registreren:
 - Aan/Uit voor de ontvangers voor verlichting
 - Stand Omhoog/Omlaag voor de ontvangers voor rolluiken.



Technische kenmerken

Zender Tyxia 2700 (x1)

Plaatsingswijze	Ingebouwd	Ingangstype	- ingang Fase : Voor handm./ autom. informatie - kan niet worden gecombineerd met de werking van een schakelaar op lokale ingangen - ingang Bediening schakelaar : Enkelpolig schakelaar, Enkele drukknop, Dubbele drukknop, Schakelaar Omhoog/Stop/Omlaag
Type voeding	Elektriciteitsnet	Type aansluitingsblok	Met schroef
Maximaal aantal kanalen	2	Aantal ontvangers per kanaal (Vermaasd netwerk)	16

Aantal ontvangers (Rechtstreekse verbinding)	Onbepikt binnen de grenzen van het radiobereik van de zender/Andere	Aantal ontvangers (Uitgebreid vermaasd netwerk)	Onbepikt binnen de grenzen van het radiobereik van het vermaasde netwerk/Andere
Communicatietechnologie	X3D		