

Info produit: les variations à bouton-poussoir 05-703 et 05-704, un duo fort



05-703



- 400VA
- détection automatique de la charge
- destiné pour tous les types de charge
- contrôle de phase et contrôle de phase inversé




05-704



- 450VA
- lampes à incandescence, lampes à halogène 230V~
- lampes à halogène basse tension à transformateurs ferromagnétiques
- contrôle de phase

Caractéristiques

- TRES COMPACT: 1 module (17,5mm)
- sélection de la fonction de mémorisation
- filtre TCC: pas de clignotement lors du passage du tarif de jour au tarif de nuit
- déparasitage parfait: aucune incidence sur l'installation hi-fi ou lors de l'enclenchement de contacteurs
- raccordement: bornes à vis 2 x 1,5mm² ou 1 x 2,5mm²
- placement côte à côte autorisé à condition de réduire la puissance
- agrément: 
- fonctionnement à pleine charge assuré jusqu'à une température ambiante de 35°C

Sûr

- protection thermique: aucun risque d'incendie
- protection électronique en cas de surcharge et de surtension
- 05-704: protection en cas de court-circuit via fusible céramique remplaçable
- 05-703: protection électronique complète

Schéma de raccordement

