

No. Réf. 430870 | No. Art. FAUVRN**Description: FD/FE/FG-Bobine à manque de tension 220/240V AC 250V DC****EAN 5050096308707****Produits > Disjoncteurs industriels > Disjoncteurs sous boîtier moulé****Bobines**

Les bobines à manque de tension peuvent être installées facilement et rapidement grâce à un compartiment spécifique qui se trouve derrière le capot frontal du disjoncteur. Ce compartiment isolé dispose de plusieurs emplacements, dont l'un pour la bobine avec le symbole pour manque de tension. Le câblage externe est acheminé par le haut ou le côté du couvercle du disjoncteur à travers des ouvertures de dérivation. Le câblage peut alors être connecté aux bornes de l'auxiliaire. Ces bornes de raccordement permettent des sections de 0,75 à 2,5 mm² et autorisent même la connexion de deux fils. Ces auxiliaires sont conçus pour déclencher le disjoncteur dans le cas où les contacts sont fermés et la manette en position "ON". Quand les contacts du disjoncteur sont ouverts et la manette du disjoncteur en position "OFF" ou "TRIP" les bobines n'auront aucun effet.

**Descripteurs**

Category	Disjoncteurs sous boîtier moulé
----------	---------------------------------

Caractéristiques

Séries	Accessoires
Gamme	Accessoires interne
Number of Poles	3P / 4P
Taille du boîtier	Taille D - Taille E - Taille G
Type d'accessoire	Bobines de déclenchement manque de tension
Accessoires - détails	Bobines de déclenchement normale 220-240V

Classifications

ETIM 5.0	EC001022 - Bobine à manque de tension
ETIM 6.0	EC001022 - Bobine à manque de tension

Dimensions

Poids	0.050 kg
-------	----------

Package Information

Emballage (4)	1
---------------	---