

# Variateur modulaire sans fil, 750 VA



Le variateur sans fil pour montage sur rail DIN convient pour une sélection de lampes à LED, des lampes à incandescence 230 V, des lampes halogènes 230 V et tous les types de lampes halogènes basse tension, à intensité variable. Choix automatique du principe de variation. Commande via bouton-poussoir câblé ou émetteurs sans fil. 30 commandes au maximum. Utilisation avec ou sans fonction mémoire. Mémoire supplémentaire pour sauvegarder une ambiance. LED d'indication du fonctionnement et du diagnostic d'erreur Conforme à la norme européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.



## 05-353

4 year warranty

### Variateur sans fil pour montage sur rail DIN



Ce variateur sans fil pour montage sur rail DIN convient pour la variation de lampes à led dimmables, de lampes à incandescence 230 V, de lampes halogènes 230 V et de tous les types de lampes halogènes basse tension. Choix automatique du principe de variation. La commande s'effectue par bouton-poussoir ou télécommande. Jusqu'à 30 commandes sont possibles. Le variateur peut être utilisé avec ou sans fonction mémoire. Le variateur est muni d'une mémoire supplémentaire pour sauvegarder une ambiance. Le fonctionnement et le diagnostic des erreurs sont indiqués au moyen de LED. Conforme à la norme européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Variateur sans fil pour montage sur rail DIN. Variateur RF pour montage sur rail DIN, convient pour des lampes à incandescence 230 V, des lampes halogènes 230 V et tous les types de lampes halogènes basse tension. Choix automatique du principe de variation. Commande par bouton-poussoir ou télécommande. Max. 30 commandes. Il existe 5 modes de commande différents : commande à 1 ou 2 boutons-poussoirs, avec ou sans fonction mémoire. Mémoire supplémentaire pour sauvegarder 1 ambiance. Possibilité de désactiver l'éclairage après un temps de réaction de 3 secondes ou un temps de fonctionnement de 0 seconde à 3 minutes. Affichage du fonctionnement et diagnostic d'erreur au moyen de LED.

Capacité de fil	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ou 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> par borne de raccordement
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Charge minimum	60 W/60 VA
Charge maximum lampes halogènes 230 V	750 W
Charge maximum transformateur électronique	750 VA
Charge maximum transformateur ferromagnétique	750 VA
Charge maximum lampes à incandescence	750 W
Déparasitage TCC	ce variateur est équipé d'un déparasitage pour signaux TCC (chutes de fréquence jusqu'à 3 Hz). Ce déparasitage intégré est destiné à éliminer d'abord un maximum de signaux perturbateurs du réseau afin de permettre aux lampes de fonctionner de manière optimale, sans papillotement ni bourdonnement.
Protection contre les surcharges	protection thermique contre la surcharge avec fonction de réarmement automatique
Protection contre les courts-circuits	protection électronique contre les courts-circuits
Diminution de la capacité	à une température ambiante dépassant 35 °C, la charge maximale diminuera systématiquement (voir manuel technique)
Bornes de raccordement	3 bornes de raccordement dans le haut et 3 bornes de raccordement dans le bas
Dimensions DIN	2TE DIN
Marquage	CE

