

Poste intérieur vidéo compact mains libres avec écran couleur et fonction de menu, pour montage en saillie

Code de référence: 10-570

Description

Ce poste intérieur vidéo compact monté en saillie, avec écran couleur, est muni de série des fonctions suivantes : conversation avec un visiteur, distinction de tonalité entre un appel à la porte de l'appartement, un appel à la porte d'entrée et un appel intérieur, commutation de l'éclairage, ouvre-porte, réglage du volume et de l'image, désactivation de la tonalité, activation des images vidéo, indication « occupé » et « appel » au moyen de LED, envoi d'une fonction de commande (notamment pour le relais 10-831), appel parallèle, appel interne, etc. La commande s'effectue au moyen de touches tactiles et d'un menu affiché à l'écran. La communication avec le visiteur se fait en mode mains libres.

Cahier des charges

Poste intérieur vidéo compact mains libres avec écran couleur et fonction de menu, pour montage en saillie. Le poste intérieur vidéo fait partie d'un système de parlophonie comprenant également un poste extérieur et une alimentation. Il permet d'afficher l'image d'un visiteur qui se présente à la porte et de communiquer avec lui avant de l'autoriser à entrer. Il est muni d'un écran couleur TFT de 8,6 cm de diagonale. L'appareil peut être fixé directement sur le mur ou sur une boîte d'encastrement. La communication s'effectue mains libres dans les 2 sens. L'appareil possède une commande tactile et ne comporte pas de boutons mécaniques.

Des touches sont prévues pour ouvrir la porte, allumer l'éclairage, activer le menu, entamer la conversation et activer l'image de la caméra.

Quatre signaux d'appel différents sont possibles : depuis la porte de l'appartement, le poste extérieur principal, un poste extérieur secondaire et un autre poste intérieur.

Une tonalité distincte est prévue pour chaque type d'appel. Ces tonalités peuvent être modifiées. Il est possible de choisir parmi 13 tonalités.

Le signal de sonnerie peut être réglé depuis le menu. La sonnerie peut être désactivée à l'aide de la touche prévue à cet effet. Une LED rouge s'allume alors pour indiquer la désactivation de la sonnerie et Une LED d'indication rouge s'allume alors pour indiquer la désactivation du signal de sonnerie et une LED d'indication verte s'allume en cas d'appel.

L'appareil est pourvu d'un bornier amovible et d'un cavalier afin de configurer la résistance terminale pour le signal vidéo.

Il est possible de raccorder un bouton de sonnerie d'étage libre de potentiel sur le bornier.

Les fonctions suivantes sont accessibles via le menu : paramétrer et passer jusqu'à 10 appels internes, commuter le contact d'éclairage, envoyer trois fonctions de commande des contacts, un appel interne, activer la fonction intérieure « sonner et entrer », dévier un appel vers un autre appareil.

Les menus peuvent être affichés en 5 langues: anglais, français, néerlandais, slovaque et allemand.

- Technique de fil: technique 6 fils obligatoire
- Courant d'entrée en repos: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 33 \text{ mA}$ en mode repos
- Courant d'entrée maximal: $I(P_{\text{max}}) = 200 \text{ mA}$
- Température ambiante minimum: $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Température ambiante maximum: $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Couleur de finition: white
- Matériau cadre supérieur: polycarbonate + ABS