



MX-120T

- Modèle de table 100 V/Amplificateur mélangeur 19" avec tuner AM/FM intégré
- 2 entrées MIC (XLR/Phoenix)
- 1 entrée ligne (RCA)
- Protection thermique et contre les courts-circuits
- Avec télécommande pour le tuner

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

puissance de sortie de 100 V	120 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	120 W
plage de fréquence	50 Hz - 15 kHz
zones	1
sortie directe	70 V / 100 V / 4 - 16 Ω
indicateur de niveau à LED	oui
réglage de la tonalité	oui
source intégrée	tuner AM/FM - 100 présélections
sortie REC	non
entrée ampli	oui
sortie préampli	oui
entrée MIC	2
entrée AUX	1
entrée tape	0
carillon	oui
alimentation fantôme	non
niveaux de priorité	1 MIC (VOX)
alimentation	240 V AC
consommation électrique	200 W
dimensions mm (h x l x p)	88 x 484 x 300
poids	15 kg
compléments	télécommande antenne FM/AM

ACCESSOIRES EN OPTION

microphones	MIC-621A (adaptateur d'alimentation)
-------------	--------------------------------------

