



Contact auxiliaire, pour FI..., 2W, 0,5PE

Référence FIP-XAM002
Code 262415
N° de catalogue FIP-XAM002

Gamme de livraison

Fonction de base			équipements complémentaires pour bloc différentiel
Fonction de base équipements complémentaires			Contacts auxiliaires
Gamme			équipements complémentaires
Schéma			

Electriques

Tension assignée d'isolement	U _i	V AC	250
------------------------------	----------------	------	-----

Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000020) / Contact auxiliaire/contact de signalisation pour montage sur rail (EC001286)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss8-27-14-35-02 [AKE327009])			
Montage des appareils périphériques, des accessoires			Interrupteur différentiel
Accessoires supplémentaires de l'appareil			-
Équipé d'usine			Non
Largeur totale (TE)			0.5
Nombre de fermeurs			0
Nombre d'ouvreurs			0
Nombre d'inverseurs			2
Nombre d'interrupteurs signal de défaut			0
Courant assigné de coupure		A	6
Tension assignée		V	230
Type de tension de commande			AC
Voorzien van zelftest voor foutstroomfunctie			Non
Geschikt voor maxi. aantal polen hoofdcontacten (totaal)			2
Geschikt voor maxi. stroomsterkte der hoofdcontacten		A	0