

Émetteur portable miniature sans fil à 1 canal et 4 touches de commande

Cet émetteur portable possède quatre boutons de commande indépendants et peut être utilisé en combinaison avec tous les récepteurs Niko. Une fonction différente peut être assignée à chaque bouton de commande. Contrôle visuel de la commande à l'aide d'une LED. Vous recevez également la batterie avec l'émetteur.

En combinaison de l'interface RF de Niko Home Control, cet émetteur peut être utilisé dans des installations Niko Home Control.



05-317

4 year warranty

Mini-émetteur portable RF à 1 canal et 4 touches de commande



Ce mini-émetteur dispose de 4 boutons de commande fonctionnels. Vous pouvez l'utiliser en combinaison avec tous les récepteurs Niko. Vous contrôlez le statut de commande via les LED. L'appareil convient très bien pour le secteur des soins de santé (fonction d'alarme, par exemple) ou dans les habitations. Vous recevez également la batterie avec l'émetteur.

Caractéristiques techniques:

- tension d'alimentation : via batterie 3 Vdc (fournie);
- portée : max. 30 mètres à l'intérieur, 100 mètres en espace ouvert;
- dimensions : 62 x 37 x 11 mm (LxlxP)
- bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
- maximum puissance: 0,60 dBm

Mini-émetteur avec technologie RF pour la commande sans fil des récepteurs RF Niko à la fréquence de 868,3 MHz. Quatre canaux. Chaque canal permet de commander un ou plusieurs récepteur(s) RF Niko. Dimensions: 62 x 37 x 11 mm. LED rouge : indication de fonctionnement et contrôle de la pile. La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Type de modulation : FSK. Pile : 3 V CR2032. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Conforme à la norme EN 60669-2-1, à la réglementation CE et répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE : 1999/5/EC. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

