

10-525

Cahier des charges

Le poste intérieur audio fait partie d'un système de parlophonie comprenant également un poste extérieur et une alimentation. Il permet de communiquer avec un visiteur qui sonne à la porte et de le faire entrer. L'appareil convient pour un montage en saillie et peut être fixé directement sur le mur ou sur une boîte d'encastrement. Une conversation commandée manuellement et une conversation mains libres dans les 2 sens sont possibles. Le boîtier est composé de matière plastique antistatique recyclable.

Des touches sont prévues pour ouvrir la porte, allumer l'éclairage, entamer la conversation et alterner entre la parole et l'écoute (pour la liaison de conversation activée manuellement).

Quatre signaux d'appel différents sont possibles : depuis la porte de l'appartement, le poste extérieur principal, un poste extérieur secondaire et un autre poste intérieur.

Une tonalité distincte est prévue pour chaque type d'appel. Ces tonalités peuvent être modifiées. Il est possible de choisir parmi 13 tonalités. Le volume de la sonnerie peut être réglé manuellement.

La sonnerie peut être désactivée à l'aide de la touche prévue à cet effet. Une LED rouge s'allume alors pour indiquer la désactivation de la sonnerie et Une LED d'indication rouge s'allume alors pour indiquer la désactivation du signal de sonnerie et une LED d'indication verte s'allume en cas d'appel.

L'appareil est muni, à l'intérieur, d'un bornier doté de cinq bornes à vis.

Il est possible de raccorder un bouton de sonnerie d'étage libre de potentiel sur le bornier.

Vous pouvez attribuer une des fonctions suivantes à la touche de fonction à programmation libre : envoyer une fonction de commande (par défaut), appel interne, fonction 'sonner et entrer' et transfert d'appels vers un autre appareil.

- Technique de fil: possibilité de technique 2 ou 3 fils
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: +40 °C
- Couleur de finition: white
- Dimensions sans combiné: 180 x 100 x 23 mm (HxLxp)