



Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, antraciet

EE851

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Functies

- aanwezigheidssimulatie
- als los apparaat, hoof apparaat of bijpost te gebruiken
- Met 2 modi: tijd- en lichtafhankelijk inschakelen of aansturen van een tijdschakelaar

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Vermogen

Vermogensverbruik (standby)	~ 1,2 W
-----------------------------	---------

Vermogen gloeilampen	2300 W
----------------------	--------

- laag energieverbruik
- energiebesparing door aanwezigheids- en helderheidsafhankelijk in- en uitschakelen van licht

Meting

Detectieveld, halve cirkel	~ 6 x 12 m
----------------------------	------------

Bereik

Reikwijdte zijdelings	per zijde ~ 6 m
-----------------------	-----------------

Camera

- Lensinstelling verticaal -30 ... +90°

Deksel, Deur

- met afdekelementen voor begrenzing van detectieveld

Energievoorziening

Voedingsspanning 230 V + 10 % / -15 %

Sensor

Maximale reikwijdte frontaal	16 m
Maximale reikwijdte zijwaarts	10 m
Detectiehoek	140 °
Detectiehoek	140 °
Diameter vloerdetectiegebied	12 m

Materiaal

Kleur antraciet

Afmetingen

Hoogte geïnstalleerd product	2,5 mm
aanbevolen montagehoogte	2,5 m

Lichtbesturing

Meetbereik lichtsterkte	5/1000 Lux
TL lampen met elektronische voorschakeling	580 W
Inschakelhelderheid, instelbaar	~ 5 1000 lx

Besturing van TL-lampen

Energiespaarlampen	20 x 20 W
TL lampen parallelgecompenseerd	400 W /47 µF

Besturing van LED-verlichting

230 V LED-lampen	20 x 20 W
------------------	-----------

- met led-weergave detectie en voeding

Besturing van gloeilampen

Halogeenlampen 12 V	1500 W
Gloei- en halogeenlampen 230 V	2300 W

Montage

Maximale inbouwhoogte	4 m
-----------------------	-----

- voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter

Aansluiting

Type aansluiting	quick connect
Soort contact	potentiaalvrij

- met schroefklemmen

Kabel

- met kabelinvoer

Instellingen

Gevoeligheid instelling	ja
Instelbereik afvalvertraging	5 sec. tot 30 min.
Nalooptijd, instelbaar	5 s 30 mn

- met potentiometer voor instelling van de inschakelhelderheid en nalooptijd, demontage niet nodig

Levering

- met bevestigingsmateriaal

Samenstelling

Op afstand bedienbaar EE806

- Met potentiaalvrij maakcontact
- verticaal zwenkbaar en horizontaal draaibaar

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP55

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 55 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 60 °C

Identificatie

Toepassing	Bewegingsmelders
Hoofddesignreeks	Bewegingsmelding