

SCHEMA DE COMPATIBILITE

MARQUE-MODELE	ECOUTEUR	OUVRE- PORTE	SONNERIE	COMMON	MICRO
URMET UNIFIE	1	9	7	6-11	2
URMET BM/RT1	1	T1	3	2	4
URMET 530/1	1	10	7	12	3
ACET 5/3-S6	7	5	9	2	10
ACET S/9	1	T	4	3	2
ACET S/7	3	7	5	6	4
AMPLYVOX	T	Z	1	0	R
ATEA NOV. 506	4	12	5	1	2
ATEA NOV. 550-650	1	2	5	3	4
ATEA NOV. 701-702	1	3	7	5	2
ATEA NOV. 801	1	9	5	3-4-10	2
AUTA K 80	7	10	12	4	3
AUTELCO	B	PS	T	1	A
BALCOM HT 8802	11	1	S1	KO	T
BPT	5	2	3	4	1
COMELIT	2	P1	1	4	3-6
CITVOX	7	5	9	2	10
ELVOX 901-905	4	2	R	9-5	6
ELVOX 941	4	12	R	11-9	6
ELVOX 870	1	7	6	3-4	2
FARFISA	2	5	6	3-4-7	1
M. B. L. E	R	1	P	F	M
NICO 15591	1	6	5	3-4	2
PAGANI	2	S5	3	0	1
SAFNAT	4	8	11	6	10
SIEMENT UNIFIE	2	8	10	5-6-7	9
SIEDLE HT611-01	11	1	7	6-1	12
SIEDLE HT511-01	11	1	7	9/C	12
SIEDLE HT401-01	11	1	7	9/C	12
TERRANEO	2	T	6	3-7-T	1
PAGANI 4 FILS	0		SN-	2	1

POUR REMPLACER UN PAGANI 4 FILS PAR UN POSTE URMET,
 PONTER LES BORNES 1-9, PLACER UNE DIODE 1N4001 ENTRE
 LES BORNES 7-9, INVERSER LES FILS ROUGE ET BLEU DU COMBINE.

CE SCHEMA DE COMPATIBILITE A ETE CONCU
 DANS LE BUT UNIQUE D'AIDER L'ELECTRICIEN
 DANS SA TACHE. IL VOUS EST DONNE A TITRE
 INDICATIF

UNIFIE = 5600/31-5800/31-1130-1130/50