



Principales

Nom système du panneau BT	Prisma Plus System G Prisma Plus System P
Type de produit ou de composant	Répartiteur étagé 250 A 4P
Nom de bornier répartiteur	Multi-étage
Description des pôles	4P
Information complémentaire	Fourni avec une barrière isolante IPxxB pour l'avant Fourni avec matériel M6

Complémentaires

Type de coffret dédié	Armoire Coffret posé au sol Coffret mural
Largeur du coffret/armoire en mm	300 mm vertical 600 mm horizontal
Destination du produit	Pour canalisation Pour le coffret
Mode de fixation	Vissé sur l'adaptateur 03585 Vissé sur platine arrière pleine ou fendue Vissé horizontalement sur le montant fonctionnel d'un boîtier Vissé verticalement sur le montant fonctionnel d'un conduit largeur de 300 mm
Départs du bornier répartiteur	13 trous
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	13 kA/1 s
Alimentation	Via câbles 16 mm ² à 50 mm ² Via barres flexibles 20 x 3 mm pour NS250 Via barres flexibles 20 x 2 mm pour NS100/160 Via barres flexibles 32 x 5 mm pour NS401 Via barres flexibles 32 x 8 mm pour NS630
Raccordement électrique	Trous M6 pour appareils de départ 13 x 50 mm ² par phase
Section du jeu de barre	20 x 5 mm

Environnement

Degré de protection IP	IPxx B
------------------------	--------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.