

Set de finition avec 2 connexions coaxiales simples pour TV et FM

Code de référence: 100-69702

Description

Enjoliveur avec 2 connexions coaxiales simples. La première entrée est destinée à une connexion EDU TV. La deuxième est destinée à une connexion FM. Les mots 'TV' et 'FM' sont gravés à côté des entrées. Couleur de finition: cream.

Cahier des charges

Set de finition avec 2 connexions coaxiales simples pour TV et FM. L'enjoliveur est fixé sur une prise TV/FM avec prise coaxiale pour installation individuelle. L'enjoliveur est muni d'une gravure 'TV' et 'FM'.

Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.

- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions: 45 x 45 x 7 mm
- Marquage: CE