



Mosaic interrupteur variateur 0/1-10 V - 2 modules - blanc - permet la comande marche/arrêt/variation des tubes fluorescents à ballast électronique 0-10 V

Réf. 078404

<https://ecatalog.be/fr/produit/078404>

Caractéristiques

Description de facturation: Mosaic variateur 0/1 10V 2 mod. Blanc
Serie: Mosaic
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 65
Prédécesseur: 074404

Code marchandise: 85365080
EAN-code: 3245060784041
Poids net: 0,077 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

assemblage: appareil modulaire pour programmes d'interrupteurs résidentiels

nombre de modules (construction modulaire): 2

Commande d'applications par Bluetooth: Non

variateur de série: Non

type de charge: autre

entrée de poste auxiliaire: Oui

mémoire de valeurs de luminosité: Non

utilisable avec un bouton: Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement: Non

utilisable avec un détecteur de présence: Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur: Non

utilisable avec un bouton radio: Non

utilisable avec un bouton IR: Non

type de montage: support de module

type de fixation: fixation avec vis

matériau: plastique

qualité du matériau: thermoplastique

sans halogène: Oui

traitement de surface: laqué

finition de la surface: brillant

couleur: blanc

numéro RAL (équivalent): 9003

transparent: Non

adapté à la classe de protection (IP): IP40

Résistance aux chocs: IK02

tension nominale: 240 V

fréquence: 47 - 63 Hz

tension de commande: 90 - 254 V

type de raccordement: borne à vis

section de conducteur: 2.5 mm²

largeur d'appareil: 45 mm


hauteur d'appareil: 45 mm

profondeur d'appareil: 33 mm

Documentation




Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.1128



Notice Produit
 0064JX2-03.pdf



Certificat
 LGMSNHXYKW.pdf NF-F



Fiche Technique
F00751FR-00.pdf

Certificat
RoHS

Images

