



**KAE5063**

## **KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI**



Le kit comprend : trois postes audio série Mini art. 2702W, un transformateur art. 1200, un poste extérieur prédisposé pour 2/4 boutons d'appel série Extra art. ET5100, 4 boutons simples pour platine Extra art. ET9211. Le kit peut être complété par un autre poste audio pour chaque utilisateur. Le poste extérieur peut être installé en saillie ou encastré, avec les accessoires correspondants compris dans le kit.

### **AWARDS**



DESIGN  
MILANO



**KAE5063**

## **KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI**

### **PRODUITS DU KIT**



#### **ET5100 PLATINE EXTRA 4+N PREPARE POUR 2/4 BOUTONS**

Platine audio série Extra avec cache en acier inox et rétro-éclairage de l'étiquette porte-noms. À compléter avec bouton simple art. 9211 (emballage de 4 pièces) pour disposer de 4 boutons d'appel ou avec bouton double art. 9210 (emballage de 2 pièces) pour disposer de 2 boutons d'appel. La platine murale ou à encastrer est fournie avec ses accessoires respectifs. Système à câblage traditionnel 4+N. Dimensions (L x H x P) : 95x165x6,5 mm (encastrement) - 25 mm (mural).

### **CARACTÉRISTIQUES**

Typologie	Monobloc
-----------	----------

### **MONTAGE/INSTALLATION**

Montage à encastrement	Si
Montage en saillie	Oui



**KAE5063**

## KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI



### **2702W** POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, TRADITIONNEL

Poste intérieur audio série MINI pour système traditionnel à appel électronique, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour les services supplémentaires. Réglage du volume et coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la fonction coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Dimensions : 105 x 191 x 28 mm

#### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	189.99
Largeur (mm)	103.12
Profondeur (mm)	29.97

#### RÉGLAGES

Réglage volume haut-parleur	Oui
Réglage volume microphone	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système audio	Oui
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Si
Coloris	Blanc
Boutons totaux (n°)	2

#### FONCTIONS

Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction privacy	Oui
Sonnerie électronique	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui

#### COMPATIBILITÉ



**KAE5063**

## **KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI**

Systeme traditionnel	Oui
----------------------	-----

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension d'alimentation	15÷16VDC
Absorption en appel (mA)	0.42
Absorption en communication (mA)	0.35
Micro	4mm, omnidirectionnel
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Poids (g)	258.55
Bornes	S 2 3 4 P1 P2



**KAE5063**

## KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI



**1200 ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA**

Alimentation avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers .Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	3
Courant max transmis (A)	0.9

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	95
Largeur (mm)	53
Profondeur (mm)	65
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

### COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système traditionnel	Oui
Système simplifié	Oui

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	15
----------------------------------	----



**KAE5063**

## **KIT AUDIO 5 FILS TROIS APPELS EXTRA-MINI**

### **ACCESSOIRES**



**ET9150 Boîtier à encastrer pour platine Extra kit**

Boîtier à encastrer pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensions : 134,5 x 93,5 x 25 mm



**ET9160 Support mural pour platine Extra**

Boîtier pour montage en saillie pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensions : 94 x 134 x 19 mm



**ET9211 4 BOUTONS SIMPLES POUR PLATINE EXTRA**

Boutons simples à utiliser pour compléter la platine série Extra avec câblage traditionnel art. ET5100. Boîte de 4 pièces.



**1229A ACCESSOIRE SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE. S2**

Accessoire mural pour sonnerie supplémentaire à connecter directement au bus 2 fils. Permet de sélectionner la sonnerie et de régler son volume, dispose de la fonction coupure sonnerie. Dip switch de programmation du code d'appel, bornes pour entrée appel porte palière et répétition d'appel Fourni avec la borne de dérivation 1214/2C. Dimensions 125x95x24 mm.