



GENIE

GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6

Functionele energiebesparende lamp, met licht van hoge kwaliteit en compact vormgeving. Deze lamp is klein genoeg om netjes overal te passen waar u extra helder licht nodig hebt in huis; maakt gemakkelijke vervanging mogelijk van de meeste gloeilampen overal in huis.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--|-----------------------|
| Lampvoet | E14 [E14] |
| Nominale levensduur (nom.) | 10000 h |
| Schakelcyclus | 10.000X |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 600 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 600 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.) | 88 % |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 463 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 420 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 55 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |
| Lmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 65 % |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 11 W |
| Lampstroom (nom.) | 80 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 50 W |


| Opstarttijd (nom.) | 0,3 s |
|--|---------------------------------|
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.) | 5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.) | 40 s |
| Power Factor (nom.) | 0,6 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Regelsystemen en Dimmers | |
| Dimbaar | Nee |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikhoud (Hg) (max.) | 2 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 1,5 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 11 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150080116610 |
| Productnaam voor bestelling | GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Product | 8711500801166 |
| Bestelcode | 80116610 |
| Local Code | GENIE11WE14 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Materiaalnr. (12NC) | 929689245301 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0,080 kg |

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een gesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte fluorescentielampen moeten behandeld worden als speciaal afval, u dient ze naar de plaatselijke afvalverwerking brengen voor recycling. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet waarin kwik, andere metalen, glas enz. kunnen worden gerecycled.

Maatschets



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6 | 35,0 mm | 120 mm | 44,5 mm |

Econ Genie ErP NG 11W/827 E14 220-240V

