



# GENIE

## GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

Functionele energiebesparende lamp, met licht van hoge kwaliteit en compact vormgeving. Deze lamp is klein genoeg om netjes overal te passen waar u extra helder licht nodig hebt in huis; maakt gemakkelijke vervanging mogelijk van de meeste gloeilampen overal in huis.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [ E27]
Nominale levensduur (nom.)	10000 h
Schakelcyclus	10.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	1100 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1100 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	88 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	463
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	420
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	61 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	65 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampstroom (nom.)	130 mA
Overeenkomstig vermogen	83 W


Opstarttijd (nom.)	0,3 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.)	5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.)	40 s
Power Factor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (max.)	2 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	18 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150080121010
Productnaam voor bestelling	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - Product	8711500801210
Bestelcode	80121010
Local Code	GENIE18WE27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6

Materiaalnr. (12NC)	929689243701
Netto gewicht (per stuk)	0,095 kg

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een gesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte fluorescentielampen moeten behandeld worden als speciaal afval, u dient ze naar de plaatselijke afvalverwerking brengen voor recycling. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet waarin kwik, andere metalen, glas enz. kunnen worden gerecycled.

### Maatschets



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	36 mm	140 mm	48,5 mm

Econ Genie ErP NG 18W/827 E27 220-240V

