




LED AR111

CREE XT-E LED, 19W, 30°, 4000K, CRI>90

Krachtige laagvolt LED-reflectorlamp als ideale vervanging van laagvolt halogeenlampen met G53 fitting. Deze LED-lamp is ideaal geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen. LED-spots genereren een neutrale lichtstraal en zijn ideaal geschikt voor interieur- en accentverlichting. LED-lampen zijn compatibel met de meeste beschikbare lampen met een G53 fitting, en werden speciaal ontwikkeld als vervanging van de halogeenlampen. LED-lampen zijn opvallend energiezuiniger en brengen aanzienlijk minder onderhoudskosten met zich mee. Het product behoort tot de energie-efficiëntieklasse A. Het gewogen verbruik bedraagt ongeveer 21kWh/1000h.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Art.nr.: | 551624 |
| Fitting | G53 |
| Type lichtbron | LED G53 |
| Nominale spanning | 12V AC V |
| Hoogte | 6.0 cm |
| Diameter | 11.0 cm |
| Nettogewicht | 0.148 kg |
| Brutogewicht | 0.169 kg |
| IP-code | IP 20 |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseaansnijding |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Gewogen verbruik | 21 kWh/1000h |
| Elektrische vermogensfactor | 0,87 |
| Wattage | 19 W |
| Lumen | 990 lm |
| Lumen | 70 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 30 ° |
| Kleur | grijs |
| CRI | >90 |
| Binning | 6 |



| | |
|--------------|---------|
| Levensduur | 35000 h |
| Schakelcycli | 20000 |
| Opstarttijd | 1 s |

Notizen
