

UBP-X700

4K Ultra HD Blu-Ray™-speler | UBP-X700 met hi-res audio

4K UHD Blu-ray™-speler met breedbeeldcompatibiliteit en 4K-opschalen.

Met deze 4K Ultra HD Blu-ray™-speler zit u op de eerste rang. Geavanceerde Surround Sound, 4K-detail en levensechte beelden met groot dynamisch bereik bieden een visuele ervaring die nog nooit eerder is bereikt.

- Speel 4K Ultra HD Blu-ray™-discs af
- Geniet van muziek in hi-res audio uit elke bron
- Brede dekking voor video- en muziekstreamingdiensten



Specificaties

Afmetingen en gewicht Afmetingen (B x H x D) Gewicht	320 x 45 x 217 mm (B x H x D) 1,4 kg	Afspeelmogelijkheid Schijf Video-indeling Audio-indeling Foto-indeling	Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM™ Stereoscopisch 3D (profiel 5) SA-cd (SA-cd/cd) afspelen DVD-Video Dvd-r Dvd-rw DVD-R dubbellaags dvd+r dvd+rw DVD+R dubbellaags Cd (CD-DA) CD-R/RW BD-RE BD-RE dubbellaags DVD-Video MPEG-1 Video / PS (.mpg .MPEG, .mkv) .VOB, .VRO MPEG-2 Video / PS, TS (.mpg, MPEG, .m2ts, .mts, .mkv) .VOB, .VRO MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts) MPEG-4 / AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv) Xvid (.avi, .mkv) WMV9 (.wmv, .asf, .mkv) AVCHD-schijfindeling VC1 (.m2ts, .mts, .mkv) Motion JPEG (.mov, .avi) HEVC VP9 VP8 VP6 AAC (.AAC, .mka) HEAAC v.1 / v.2 / niveau 2 WMA9 Standard (.wma) LPCM (.mka) DSD - DSDIFF/DSD (.dff, .dsf) FLAC (.flac, .fla) AIFF (.aiff, .aif) ALAC (.m4a) Dolby® Digital (.ac3, .mka) WMA10 Pro Vorbis Monkey's Audio JPEG (.jpg, .jpeg) GIF (.gif) PNG (.png) MPO MPPF 3D (.mpe) BMP (.bmp) WEBP (.webp)
Beeld- en geluidsfuncties Beeldkenmerk Gecertificeerde hi-res audio Dolby dts DSEE HX BLUETOOTH	4K-opschalen (60p), Diepe kleuren (12 bits) 24p True Cinema ja Dolby Atmos®(bitstream out)/Dolby® TrueHD decodering (7.1-kanaals) DTS:X™ (Bitstream-uitvoer)/DTS-decodering (7.1- kanaals) nee nee	Netwerk Ingebouwde Wi-Fi® Wi-Fi MIMO Kenmerken Streaming	ja ja Screen mirroring (Wi-Fi® Miracast) 4K streamen 3D-streaming Live streaming
Gemaksfuncties Functies	Kinderslot Kinderbeveiliging BRAVIA® Sync Automatisch uitschakelen (automatisch naar stand-by)	Aansluitingen Invoer en uitvoer	HDMI-uitgang(en): 2 (aan de achterkant) Coaxiale audio-uitgang(en): 1 (aan de achterkant) USB-ingang(en): 1 (voorzijde) Ethernetverbinding(en): 1 (aan de achterkant)
Vermogen Stroomverbruik	15 W tijdens gebruik, 0,35 W in stand-bymodus	Milieuvriendelijk en energiezuinig Stroomverbruik (uit-modus) Stroomverbruik (stand- bymodus) Energieverbruik (stand-by op netwerk) - aansluitingen Stand-bymodus geactiveerd Stand-bymodus op netwerk geactiveerd - aansluitingen Aan/uit-schakelaar draadloze netwerk(en)	Niet beschikbaar 0,4 W 1,0 W (Ethernet, USB, HDMI CEC, WiFi, alle aansluitingen en netwerken verbonden) Na 20 minuten Na 20 minuten (Ethernet, USB, HDMI CEC, WiFi) Om de draadloze verbinding in of uit te schakelen, gaat u naar [Netwerkinstellingen] en stelt u [Internetinstellingen] in op [Draadloos instellen]