

**HS922GPRS – Pack alarme connecté intelligent sans fil avec GPRS**



**CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**

- Utilise la fréquence radio de 868 MHz. Doté d'une portée de 1000m en champ libre. La durée de vie des piles est améliorée.
- Transmission par GPRS avec antenne intégrée.
- Carte SIM standard.
- Port Ethernet pour connexion IP.
- Jusqu'à 32 périphériques par installation.
- Quittez votre domicile l'esprit tranquille. L'application permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur maison et de s'assurer du bien-être de leur famille depuis un PC ou un smartphone.
- Carte SIM standard avec 2 ans de notifications offerts.
- Autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant.
- L'app iOS et Android Total Connect Comfort est disponible au téléchargement sur Apple Store et Google Play.
- Aide pour l'installation et la création de votre compte: <https://international.mytotalconnectcomfort.com>

**LE KIT CONTIENT**

- 1 x hub evohome security sans fil avec GPRS
- 1 x Détecteur de mouvement sans fil compatible avec les animaux (PIR)
- 1 x Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et fenêtres
- 1 x Lecteur de badge sans contact et sans fil avec sirène intégrée
- 2 x Badges sans contact
- 1 x carte SIM
- 1 x Câble Ethernet / LAN
- 1 x Adaptateur universel avec prise EU et UK
- Toutes les piles nécessaires
- Les accessoires de fixation
- 1 x Guide d'installation rapide
- 1 x Carte SMS avec code d'activation
- 1 x Manuel de sécurité et fiche de garantie
- 1 x Certificat de conformité

**INSTALLATION**

- Usage interne uniquement.

**PRODUCT SPECIFICATION**

Langues couvertes par le système – GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = Anglais, Hollandais, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais

- Fréquence - 868MHz
- Portée sans fil : 1000m (champ libre)
- Température de fonctionnement: -10°C à +55°C

	<p><b>Hub evohome security sans fil avec GPRS</b></p> <p><b>Ref: SUE8EU-STD-EG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service de notifications par email offert</li> <li>• Jusqu'à 32 périphériques par installation</li> <li>• Port Ethernet pour connexion IP</li> <li>• Transmission par GPRS** avec antenne intégrée</li> <li>• Carte SIM avec 2 ans d'accès aux services offerts</li> <li>• Contrôle</li> <li>• LED d'information sur l'état du système</li> <li>• Alimentation 230V~ à DC 6.5V/2A (4 x piles AA rechargeables fournies)</li> <li>• Autonomie 24 heures (en cas de coupure de courant)</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateur de piles faibles</li> <li>• Dimensions 190 x 123 x 35 mm</li> </ul>
	<p><b>Détecteur de mouvement sans fil compatible avec les animaux (PIR) Ref : IRPI8EZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 36 kg</li> <li>• Portée de détection 10 x 12m</li> <li>• 1 pile CR123A d'une durée de vie moyenne de 4 ans (fournie)</li> <li>• Dimensions 112 x 60 x 40 mm</li> </ul>
	<p><b>Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et fenêtres Ref : DO8EZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pile CR123A d'une durée de vie moyenne de 5 ans (fournie)</li> <li>• Dimensions 102 x 22 x 23 mm</li> </ul>
	<p><b>Lecteur de badge sans contact et sans fil avec sirène intégrée Ref. : SPR-S8EZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 10 utilisateurs</li> <li>• Deux boutons</li> <li>• Sirène intégrée 78dBA @1m</li> <li>• 4 LED d'information sur l'état du statut</li> <li>• 3 piles CR123A d'une durée de vie moyenne de 4 ans</li> <li>• Dimensions 110 x 110 x 30 mm</li> </ul>
	<p><b>Badges sans fil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 badges noir</li> <li>• Dimensions 47 x 30 x 3 mm</li> </ul>

**Information importante sur la compatibilité : les détecteurs CAMIR8EZ, IRPI8EZ et DO8EZ ne sont pas compatibles avec les centrales d'alarme Honeywell Galaxy Flex/Galaxy Dimension et Domonial**

### DONNEES DU PACKAGING

#### PRODUCT SEUL

Code EAN: 5004100969415

Poids: approx. 2400g

Dimension du pack: 160 x 320 x 160mm

### PACK STANDARD

Quantité: 4