

# T5/7-600 elektrische tester / VoltAlert 1AC II

FLUKE®



Fluke T5-1000

Fluke 7-600



Fluke 1AC II



## De snelle en eenvoudige oplossing voor het verrichten van elementaire tests aan elektrische installaties

### Fluke T5-600 en T5-1000 spannings-, doorbel- en stroomtesters

Met de testers T5 van Fluke kunt u spanning, doorgang en stroom testen met één compact instrument. Kies spanning, weerstand of stroom, en het instrument doet de rest. Model T5-600 meet 600 V AC/DC, model T5-1000 is ontworpen voor 1000 V. Dankzij de OpenJaw™-stroomtechnologie kunt u stroom tot wel 100 A controleren zonder het circuit te onderbreken. De optionele H5-holster zorgt ervoor dat de meetprobes en meetsnoeren altijd gereed zijn voor gebruik, en biedt u de mogelijkheid de T5 aan uw riem te bevestigen.

### 7-600 elektrische tester

De gemakkelijkste manier om doorgang en weerstand bij zowel wissel- als gelijkstroom te meten, is met de Fluke 7-600. De Fluke 7-600 kan tot max. 600 V AC of DC meten. Schakel het instrument gewoon in en het kiest automatisch de juiste instelling. Door deingangsimpedantie van 2 kΩ wordt werkelijke spanning onderscheiden van lekspanning en spanning afkomstig van capacatieve koppelingen.

## Kenmerken en specificaties

	T5-600	T5-1000	7-600
Displaycounts	1000	1000	4000
Automatische selectie	●	●	●
Doorbeltest en pieper	●	●	●
Sluimermodus	●	●	●
AC-spanning	600 V	1000 V	600 V
DC-spanning	600 V	1000 V	600 V
AC-stroom	100 A	100 A	
Weerstand	1000 Ω	1000 Ω	400 Ω
Veiligheidsclassificatie	600 V CAT III	1000 V CAT III	600 V CAT III

### T5-600/T5-1000

**Levensduur batterij:** 400 uur  
**Afmetingen (hxbxd):** 203 mm x 51 mm x 30,5 mm  
**Gewicht:** 0,38 kg  
**Twee jaar garantie**

### 7-600

**Levensduur batterij:** Alkaline, 650 uur continu, sleep mode  
**Afmetingen (hxbxd):** 142,3 mm x 70,5 mm x 34,6 mm  
**Gewicht:** 0,286 kg  
**Twee jaar garantie**

## 1AC II VoltAlert™

De Fluke VoltAlert AC-spanningszoeker is zeer gemakkelijk in het gebruik: breng gewoon de punt in aanraking met een contactstrip, contactdoos of stroomdraad. Als de punt rood oplicht en het apparaat piept, weet u dat er spanning op de leiding staat.

- Het controleert zelf voortdurend de toestand van zijn batterij en circuit, wat te zien is door het periodiek dubbel oplichten van een controlelampje.
- Hoogste veiligheidsclassificatie: CAT IV 1000 V
- Detecteert spanning zonder metaalcontact

**Werkbereik:** 90 – 1000 V AC

**Batterijen:** twee AAA-alkalinebatterijen

**Afmeting (h):** 148 mm

**Twee jaar garantie**

**Fluke 1AC II VoltAlert™ 5-pack**

• 4 kopen, 1 GRATIS



## Inbegrepen accessoires

T5-600 en T5-1000:

TP4 afneembare 4-mm probes (afneembare GS38-probes in het Verenigd Koninkrijk) en instructieblad

De 7-600: TL75 Hard Point meetsnoeren, een 9V-batterij (geplaatst) en een handleiding.

## Bestelinformatie

Fluke T5-600	elektrische tester
Fluke T5-1000	elektrische tester
Fluke 7-600	elektrische tester
Fluke 1AC II	VoltAlert
Fluke 1AC II 5PK	VoltAlert (5-pack)

## Aanbevolen accessoires T5



H5



ACC-T5-Kit



AC285



TP38



L210